

# Automatisierungssysteme

2-Kanal Funkempfänger MINI



www.dtm.pl

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen  
für Torautomatik

Zubehör  
für Torautomatik

Torantriebe  
für Torautomatik



ELEMENT DES  
DTM433MHZ  
-SYSTEMS



SPEICHER  
FÜR 200  
HANDSENDER

ZWEI  
KANÄLE

# mini

erhältlich in Versionen:

dtm  
433 MHz



dtm  
433 MHz



MULTI

- Service- Blockade
- Kleine Größe
- Stromversorgung 12...24V AC/DC

Mini ist ein Zweikanal-Funkempfänger in einem kleinen Gehäuse. Es zeichnet sich durch eine sehr einfache Bedienung bei gleichzeitig hoher Funktionalität aus. Es ist für die Verwendung mit Torsteuerungen, Rollläden und anderen Automatisierungsgeräten bestimmt.



## ➤ Hauptparameter

Stromversorgung:	12...24VAC/DC
maximale Stromaufnahme:	55mA (bei eingeschalteten Relais)
Speicherkapazität:	200 Handsender aus der DTM433MHz-Serie und in der MULTI-Version zusätzlich fast alle Modelle mit Wechselcode, die im KeeLoq®-System arbeiten
Betriebstemperatur (min./max.):	-20°C/+55°C
Außenmaße des Gehäuses (Breite x Tiefe x Höhe):	46 (68 mit Montagewinkeln) x 46 x 22mm
Installation:	in einer $\Phi$ 60 oder größeren Gerätdose oder in anderen Geräten drinnen, IP-20
Gewicht:	42g

## ➤ Eingänge / Ausgänge

Relaisausgänge (Menge / Typ / maximale Belastung):	1xNO/NC + 1xNO/1A (24VAC/DC)
Ausgangsmodis:	monostabil, bistabil oder kurzzeit
Einstellung der Haltezeit des Ausgangs im monostabilen Modus:	0,5 s, von 1 bis 127 s mit einer Auflösung von 1 s und von 1 min bis 127 min mit einer Auflösung von 1 min

## ➤ Funkparameter

Funkmodul:	integriert, superheterodyn, hohe Zuverlässigkeit, Wiederholbarkeit und Beständigkeit gegen Funkstörungen gewährleistet 64-bit KeeLoq®
Art der Modulation / Frequenz:	OOK / 433.92Mhz
Antenneneingangsimpedanz:	50 $\Omega$
Antenne:	Werkskabelantenne

## ➤ Funktionalität

Anwenderinterface:	Hardwarechnittstelle auf sechs LEDs und zwei Tasten, die ein einfaches Menü unterstützen
Konfiguration des Handsenders:	die Möglichkeit, einer beliebigen Taste einen der beiden Empfängerkanäle zuzuweisen
Löschen vom einzelnen Handsender:	der zu löschende Handsender muss vorhanden sein
Einlernen des Handsenders ohne Zugriff auf die Empfängertasten:	Fernlernen von Handsender mit der Möglichkeit von Sperrung oder Entsperrung dieser Funktion
Serviceblockade:	Möglichkeit der zeitlichen Sperre der im Empfänger eingelernten Handsender
Überprüfung der im Empfänger gespeicherten Handsender:	Funktion zeigt die Anzahl der gespeicherten Handsender

