

Automatisierungssysteme

Handsender NEO 2 GALACTIC



www.dtm.pl

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen
für Torautomatik

Zubehör
für Torautomatik

Torantriebe
für Torautomatik



NEUHEIT!

GALACTIC

Sparen Sie Zeit
und Geld

- Programmieren der Sender vom Büro aus
- Aktivierung durch Endbenutzer
- 65 Installationen mit Bestätigungscodes

GALACTIC



TEIL DES
DTM868MHz
SYSTEMS

ROBUST
UND
ZUVERLÄSSIG
IM BETRIEB

neo2
GALACTIC

- Programmierung des Senders außerhalb des Platzes von Installation
- Ergonomisches und robustes ABS- Gehäuse
In den Versionen: 2-Kanal und 4-Kanal vorhanden
- Signalisierung von niedrigem Batteriestand
- Frequenz 868MHz mit innovativem Codierungssystem IRS, Modulation FSK

Die Ausführung von NEO2 GALACTIC gibt das Gefühl der Sicherheit und des Komforts. Hauptanwendung des Senders: Ansteuerung von Einfahrts- und Garagentoren, Beleuchtung und Alarmanlagen. Dieser Sender verfügt über die besondere GALACTIC-Funktion, die das Fernprogrammieren dieses Senders ermöglicht. Dieses Gerät gehört zum System von DTM868MHz.





➤ **Hauptparameter**

Anzahl der Tasten: 2 oder 4
 Frequenz: 868MHz
 Batterie: CR2016
 Reichweite: bis 250m
 Leistung ERP: bis 10mW
 Wechselcode: 104-bit IRS
 Kombinationsmöglichkeiten: $2,02824096E+31$
 Gehäuse: ABS
 Temperatur (min./max.): -10°C/+55°C
 Gewicht: 20g
 Serie: DTM868MHz


➤ **Betriebsprinzipien**

1



Die Konfiguration der GSOFT -Applikationseinstellungen
 Das Programmieren des Senders mit GALACTIC-Funktion von jedem Ort der Welt aus z.B. vom Büro aus

2



Die Übergabe des Senders dem Benutzer

3



Der Kunde, der sich im Funkbereich befindet, aktiviert mit den Tasten des Senders automatisches Einlernen dieses Senders zum Funkempfänger. Ab jetzt ist dieser Sender aktiv

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen für Torautomatik

Zubehör für Torautomatik

Torantriebe für Torautomatik

